

Kleinsten BlackBerry im Handydesign

BlackBerry Pearl 8100 Enterprise

Modellbezeichnung:	Pearl 8100 Enterprise
Hersteller:	BlackBerry
Artikelnummer:	099913601
EAN-Code:	843163010567
Farbe:	schwarz, silber
Designtyp:	Candy bar
Länge x Breite x Höhe in mm:	106 x 50 x 15
Gewicht:	ca. 88 g
Stand-by-Zeit:	ca. 360 Stunden
Sprechzeit:	ca. 210 Minuten
Akku:	Li-Ionen-Akku, 900 mAh
Frequenzbänder GSM:	Quadband (850, 900, 1800, 1900 MHz)
GPRS/EDGE:	Klasse 10/Klasse 10
SAR-Wert:	1,6
Display (innen):	TFT-Display, 262k Farben, 240 x 260 Pixel
Display (ausen):	-
Kamera:	1.3 Megapixel
Prozessor:	Intel 312 MHz
Speicher:	64 MB RAM
Externe Speichererweiterung:	SD-(IO)/MMC-Slot, microSD Karte
Betriebssystem:	proprietär
MMS:	Ja
E-Mail:	POP3, SMTP
Browser:	WAP 2.0, Web'n'Walk Browser
Klingeltöne:	32-stimmige polyphone Klingeltöne MP3, AAC+, AMR, MIDI
Sprachfunktionen:	Integrierte Freisprechfunktion, Sprachwahl, Sprachbefehle
Connectivity:	Bluetooth, USB
Synchronisation:	-
Sonderfeatures:	-
gepl. Vermarktungsstart:	10/2006
Menüsprachen:	8 verschiedene Menüsprachen (deutsch, englisch, französisch, italienisch, niederländisch, portugiesisch, spanisch, türkisch)



Key-Features

- Erster BlackBerry mit Kamera und Speicherkarte
- Trackball zur bequemen Einhandbedienung
- Vereinfachte Tastatur mit zwei Buchstaben pro Taste
- Hochauflösendes Farbdisplay zum einfachen Lesen von E-Mail Anhängen
- Automatische mobile Synchronisation von E-Mails und Kalendereinträgen
- Zugriff auf Unternehmenskontakte von unterwegs

Änderungen bezgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. Die Angaben zu Betriebszeiten sind als Nennwerte zu verstehen und gelten für neue, nach Herstellervorschrift in Betrieb genommene Akkus bei optimaler Netzversorgung. Abweichungen in der Praxis sind je nach Einsatz möglich.

25.09.2006, Produktmanagement Endgeräte, BlackBerry Pearl 8100 Enterprise

Lieferumfang

- BlackBerry Pearl
- Li-Ion Akku
- Mini USB-Kabel
- Reiseladegerät
- Bedienungsanleitung

Netzfeatures

- SAT (Sim-Applikation-Toolkit)-Unterstützung
- Flugzeugmodus - Deaktivieren der Sende/Empfangseinheit bei gleichzeitiger Nutzung von anderen Funktionen wie z.B. Organizer, Schreiben von Mail usw.

Hardware

- 16 MB verfügbarer interner Speicher für z.B. Kontakte, Fotos und Klingeltöne
- 64 MB integrierter Speicher, dynamische Aufteilung zwischen ausgeführten Programmen, zusätzlich installierten Anwendungen und gespeicherten Daten
- Steckplatz für die Nutzung externer MMC/SD-Speicherkarten

Software

- Java-Version: MIDP 2.0

Display

- SAT (Sim-Applikation-Toolkit) mit Unterstützung der T-Mobile@home-Anzeige im Display

Kamera

- Integrierte Digitalkamera für Videos und Fotos
- Unterstützte Bildformate: jpeg
- Unterstützte Videoformate: H.263, MPEG4
- Maximale Bildauflösung für Foto: 1.3 Megapixel

Messaging

- MMS-Nachrichten erstellen, senden, empfangen und weiterleiten
- VideoMessaging-fähig
- Integrierter E-Mail-Client (POP3, SMTP)
- Mit der integrierten E-Mail Push Funktion werden eingehende E-Mails direkt auf dem Gerät angezeigt

WAP, Internet und Download

- WAP-fähig
- Java-Plattform zum Download von Spielen, Anwendungen, Klingeltönen und Logos

Anwendungen und Formate

- Umfangreiche Organizerfunktionen: Adressbuch, Kalender, Notizen, Aufgaben, Wecker, Rechner
- Mobile Office-Anwendungen zur bequemen Nutzung Ihrer Programme auch unterwegs (Word-Viewer, Excel-Viewer, PowerPoint-Viewer, PDF-Viewer)
- Integriertes Album zur einfachen Verwaltung Ihrer Bilddateien
- Der integrierte Media-Player für Videos mit Ton unterstützt verschiedene Audio- (MP3) und Video-Formate (H. 263, MPEG 4)
- 1 vorinstalliertes Spiel (BrickBreaker)

Änderungen bezgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. Die Angaben zu Betriebszeiten sind als Nennwerte zu verstehen und gelten für neue, nach Herstellervorschrift in Betrieb genommene Akkus bei optimaler Netzversorgung. Abweichungen in der Praxis sind je nach Einsatz möglich.

25.09.2006, Produktmanagement Endgeräte, BlackBerry Pearl 8100 Enterprise

Personalisierung

- Mehrstimmige Klingeltöne (bis zu 32 Stimmen)

Allgemeine Features

- Mit dem integrierten Vibrationsalarm werden Anrufe diskret signalisiert
- Vereinfachte Tastaturbelegung mit 2 Buchstaben pro Taste

Connectivity

- Integriertes Bluetooth-Modul zur kabelfreien Übertragung von Sprache und Daten
- Integrierte USB-Schnittstelle
- Bluetooth Profile: Headset Profile, HFP (Hands-Free)

USP

- Erster BlackBerry mit Kamera und Speicherkarte
- Trackball zur bequemen Einhandbedienung
- Vereinfachte Tastatur mit zwei Buchstaben pro Taste



Änderungen bezgl. Lieferumfang und Leistungsmerkmalen vorbehalten. Die Angaben zu Betriebszeiten sind als Nennwerte zu verstehen und gelten für neue, nach Herstellervorschrift in Betrieb genommene Akkus bei optimaler Netzversorgung. Abweichungen in der Praxis sind je nach Einsatz möglich.

25.09.2006, Produktmanagement Endgeräte, BlackBerry Pearl 8100 Enterprise